

1CL 12回路 1KW凸レンズ24台  
 2CL 5回路 1KW凸レンズ 6台 1回路空き

FR(上下共) 3台 4色  
 予備3KW 1回路

プロサス 3KW 8回路 20AミニC18個付き  
 コネクター配列 センター  
 上手 ↓ 下手  
 ①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧  
 センター  
 ↓  
 基本仕込み  
 ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎

1SUS 3KW 12回路 20AミニC36個付き  
 DMX、AC  
 1KW 凸レンズ 10台  
 1KW フレネルレンズ 8台  
 コネクター配列 センター  
 上手 ↓ 下手  
 ①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫  
 センター  
 ↓  
 基本仕込み  
 ○○○○ ◎◎ ◎◎ ○○ ◎◎ ◎◎ ○○○○

2SUS 3KW 12回路 20AミニC36個付き  
 DMX、AC  
 1KW 凸レンズ 10台  
 1KW フレネルレンズ 8台  
 コネクター配列 センター  
 上手 ↓ 下手  
 ①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫  
 センター  
 ↓  
 基本仕込み  
 ○○○○ ◎◎ ◎◎ ○○ ◎◎ ◎◎ ○○○○

3SUS 3KW 8回路 20AミニC32個付き  
 DMX、AC  
 1KW フレネルレンズ 12台  
 コネクター配列 センター  
 上手 ↓ 下手  
 ①②③④①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧  
 センター  
 ↓  
 基本仕込み  
 ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎

フロー回路 上下共 3KW 9回路  
 奥コンセント 3KW 2回路  
 上前コンセント 3KW 2回路  
 下前コンセント 3KW 2回路  
 花道フット 上 2KW 2回路  
 下 2KW 2回路  
 アッパー Horizontライト 500W 11灯×4色  
 ロアー Horizontライト 300W 12灯×4色  
 ボーダーライト 100W 21灯×4色  
 上 切り替え3KW4回路  
 中 切り替え3KW4回路  
 下 切り替え3KW4回路

ピンスポット	2KWクセノン	2本		
移動機材	1KW フレネルレンズ		8台	
	500W凸レンズ		11台	
	500Wフレネルレンズ		12台	
	500W8インチ パーライト N球		20台	
	500Wミニパーライト N球		16台	
	500wソースフォー 26°		12台	56° × 4台 26° × 2台(FR)
スタンド	1KW 凸レンズ		12台	
	空スタンド		4本	
ベースプレート			12枚	
ハンガー	鉄		64個	
	ボーダーハンガー(ホルナット止め)		10個	
	自在ハンガー		10個	
エフェクト類	1KWプロジェクタースポットライト		4台	
	ディスクマシン		2台	
	芯なし		2台	
	先玉	4インチ	2台	
		6インチ	2台	
		8インチ	1台	
		10インチ	1台	
	ネタ	雲	2枚	
		雨	2枚	
		雪	2枚	
		桜	1枚	
		水玉	1枚	
	ストロボ		1台	
照明コード	30Aコード	10m	10	
		5m	8	
		3m	10	
	20Aコード	5m	20	
		3m	20	
		1m	40	
変換コード	30A-20A	3m	3	
		2m	17	
	20A-T	0.5m	10	
	30A-平	1m	2	
	20A-平	1m	1	
	平-20A	1m	2	
	平-平	5m	4	
二又コード	30A-20A		20	
	20A-20A		40	
	30A-30A		10	

調光卓  
 松下電器 パレータス  
 60本 3段プリセット /180本 1段  
 サブマスターフェーダー 20本 20ページ  
 段切り替えスイッチ付きクロスフェーダー(イン、アウトクロス兼用)  
 キューメモリー 1000シーン  
 チェイス、パート機能付き  
 負荷総容量 360KW  
 仮設分電盤 単相三線 100A 上下設置